CHAUVİN ARNOUX ENERGY › ENERJİ KALİTE ANALİZÖRLERİ

MAP607

Tek fazlı prize takılan enerji kalite analizörü

Sipariş kodu: MAP607-P

Standart 230 V AC prize takılarak AG şebekesindeki tüm bozulmaları kaydeden IEC 61000-4-30 Class A analizör; USB, su geçirmez çanta.



Ürün tanıtımı

MAP 607 analizörü kullanımı o kadar kolaydır ki, bir AG dağıtım şebekesindeki tüm bozulmaları kaydetmek için analizörü standart bir 230 V AC prize takmanız yeterlidir. Böylece:

Şebekenin durumunu ve bozulmaları gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir
Gerilim ve frekans dalgalanmaları veya harmonik varlığıyla bağlantılı ekipman arızalarının nedenlerini daha sonra analiz edebilir
Şebeke kalite parametrelerini bir referans standartla karşılaştırabilirsiniz

Başlıca özellikler:

2 kanalda gerilim ölçümü: faz-nötr ve faz/nötr-toprak
Önceden tanımlı standarda göre (ör. EN 50160) tüm kalite ölçüm parametrelerinin ölçümü
Örnekleme hızı: 12,8 kHz
Doğruluk < %0,1
Gerilim çukuru, aşırı gerilim ve geçici bozulma algılamasının yapılandırılabilmesi
Enerji kesintisinde kaydedilen verilerin otomatik yedeklenmesi
Priz üzerinden kendinden beslemeli
Çok kompakt: 120 x 65 x 65 mm
USB haberleşme portu
Durum parametrelerinin LED'lerle doğrudan gösterimi: “OK” veya “Şablon dışı”
Yapılandırma ve gerçek zamanlı görüntüleme (Qual-SRT) ile analiz ve raporlama (Qual-View) için yazılım birlikte verilir
USB kablosuyla birlikte sağlam, su geçirmez bir çanta içinde standart olarak teslim edilir

Teknik özellikler

Faz/N gerilim girişi	0-300 V RMS
Bağlantı	AB tipi ev prizine bağlantı
Yardımcı besleme	Gerilim girişi üzerinden besleme (10 s enerji rezervi)
Örnekleme	12,8 kHz / 16 bit (kenar örtüşme önleyici filtre ve PLL senkronizasyonu)
Bant genişliği	3,5 kHz
Ölçüm referans standartları	IEC 61000-4-30; IEC 61000-4-7; IEC 61000-4-15
Ölçülen parametreler	Gerilim, frekans, dengesizlik, harmonikler, flicker (Pst, Plt)
Boyutlar	120 x 65 x 65 mm

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Ağırlık	0,3 kg

Sipariş bilgileri

MAP607-P	MAP607 paketi – tek fazlı enerji kalite analizörü – prize bağlantı için erkek fiş – IEC 61000-4-30 Class A – taşıma çantası ve USB kablosu dahil

Dokümanlar

- Kullanım kılavuzu: MAP607
- Teknik föy: MAP607
- Teknik föy / broşür: Enerji iletim ve dağıtım (T&D)

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.